

**Agregat prądotwórczy  
 SMG-5M-K (-AVR)  
 4,8kW/230V**

SUMERA MOTOR Sp. J.  
 ul. Krakowska 5  
 34-120 Andrychów  
 tel. 33 870 40 60  
 fax 33 870 40 61  
 email: [biuro@sumeramotor.pl](mailto:biuro@sumeramotor.pl)  
<http://www.sumeramotor.pl>

ISO 9001



REGISTERED  
 FIRM  
 Pracujemy zgodnie  
 z ISO 9001



<b>Model agregatu</b>		<b>SMG-5M-K / SMG-5M-K-AVR</b>
<b>Parametry elektryczne</b>	Typ prądnicy	Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna, opcja AVR
	Producent prądnicy	Linz Electric (Włochy)
	Napięcie - Częstotliwość	230V - 50Hz
	Moc max. agregatu	4,8kW - 230V
	Współczynnik mocy cos φ	1
	Natężenie max	20,9 A
<b>Silnik</b>	Stopień ochrony	IP 21
	Typ silnika	4-suwowy, benzynowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem
	Producent silnika	Kohler (USA)
	Model silnika	CH395
	Poj. skokowa / Moc max.	277 cm <sup>3</sup> / 9,5KM
	Paliwo	beznyna bezołowiowa
	Poj. zbiornika paliwa	7,3 l
	Zużycie paliwa 100% obciążenia	1,9 l/h
Rozruch	ręczny	
	Wymiary	650x570x540 mm
	Ciężar	60 kg
	Ciśnienie akustyczne	72dBA z 7m
	Moc akustyczna	97LwA
	Wyposażenie standardowe:	2x gniazdo 230V/16A, zabezpieczenie termiczne, czujnik poziomu oleju, prądnica z elektronicznym regulatorem napięcia AVR - model SMG-5M-K-AVR
	Wyposażenia opcjonalne:	wózek do przetaczania, licznik godzin pracy, zbiornik 20l