

**Agregat prądowórczy
 SMG-12MA-K (-AVR)
 12kW/230V**

SUMERA MOTOR Sp. J.
 ul. Krakowska 5
 34-120 Andrychów
 tel. 33 870 40 60
 fax 33 870 40 61
 email: biuro@sumeramotor.pl
<http://www.sumeramotor.pl>

ISO 9001



DNV

REGISTERED FIRM

Pracujemy zgodnie z ISO 9001



Model agregatu		SMG-12A-K / SMG-12MA-K-AVR
Parametry elektryczne	Typ prądnicy	Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna, opcja AVR
	Producent prądnicy	Linz Electric (Włochy)
	Napięcie - Częstotliwość	230V - 50Hz
	Moc max. agregatu	12kW - 400V
	Współczynnik mocy $\cos \varphi$	1
	Natężenie max	52,2 A
Stopień ochrony		IP 21
Silnik	Typ silnika	4-suwowy, 2-cylindrowy, benzynowy, widlasty, chłodzony powietrzem
	Producent silnika	Kohler (USA)
	Model silnika	CH730
	Poj. skokowa / Moc max.	725 cm ³ / 25KM
	Paliwo	beznyna bezołowiowa
	Poj. zbiornika paliwa	20 l
	Zużycie paliwa 100% obc.	5,2 l/h
Rozruch		elektryczny-automatyczny 12V
Wymiary		950x650x670 mm
Ciężar		140 kg
Ciśnienie akustyczne		80 dBA z 7m
Moc akustyczna		105 LwA
Wyposażenie standardowe:		Automatyczna tablica sterownicza z SZR, wyłącznik magnetotermiczny 2p, czujnik ciśnienia oleju, akumulator, kabel sterowniczy pomiędzy tablicą i agregatem 7m, prądnica z elektronicznym regulatorem napięcia AVR - model SMG-12MA-K-AVR

Wyposażenia opcjonalne:	wózek do przetaczania
-------------------------	-----------------------