


Agregat prądotwórczy SMG-12TE-K 12kVA/400V

SUMERA MOTOR Sp. J.
 ul. Krakowska 5
 34-120 Andrychów
 tel. 033 870 40 60
 fax 033 870 40 61
 email: biuro@sumeramotor.pl
<http://www.sumeramotor.pl>

ISO 9001



Pracujemy zgodnie
 z ISO 9001



Model agregatu		SMG-12TE-K
Parametry elektryczne	Typ prądnicy	Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna, opcja AVR
	Producent prądnicy	Linz Electric (Włochy)
	Napięcie - Częstotliwość	400V / 230V - 50Hz
	Moc max. agregatu	12kVA / 9,6kW - 400V
	Współczynnik mocy cos φ	0,8
	Natężenie max	17,3 A
Silnik	Stopień ochrony	IP 21
	Typ silnika	4-suwowy, 2-cylindrowy, benzynowy, widlasty, chłodzony powietrzem
	Producent silnika	Kohler (USA)
	Model silnika	CH18
	Poj. skokowa / Moc max.	624 cm ³ / 18KM
	Paliwo	beznyna bezołowiowa
	Poj. zbiornika paliwa	20 l
	Zużycie paliwa 100% obc.	4,6 l/h
Rozruch	elektryczny 12V	
Wymiary i dane techniczne	Wymiary	950x650x670 mm
	Ciężar	130 kg
	Ciśnienie akustyczne	79 dBA z 7m
	Moc akustyczna	104 LwA
	Wyposażenie standardowe:	1x gniazdo 400V/16A, 1x gniazdo 230V/16A, zabezpieczenia magnetotermiczne, licznik godzin pracy, woltomierz, czujnik ciśnienia oleju
	Wyposażenia opcjonalne:	Prądnica z elektronicznym regulatorem napięcia AVR, wózek do przetaczania