

Agregat prądotwórczy
SMG-6T-K
6kVA/400V

SUMERA MOTOR Sp. J.
 ul. Krakowska 5
 34-120 Andrychów
 tel. 033 870 40 60
 fax 033 870 40 61
 email: biuro@sumeramotor.pl
<http://www.sumeramotor.pl>

ISO 9001



Pracujemy zgodnie
 z ISO 9001



Model agregatu		SMG-6T-K
Parametry elektryczne	Typ prądnicy	Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna, opcja AVR
	Producent prądnicy	Linz Electric (Włochy)
	Napięcie - Częstotliwość	400V/230V - 50Hz
	Moc max. agregatu	6kVA / 4,8kW - 400V
	Współczynnik mocy cos φ	0,8
	Natężenie max	8,7 A
Stopień ochrony		IP 21
Silnik	Typ silnika	4-suwowy, benzynowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem
	Producent silnika	Kohler (USA)
	Model silnika	CH395
	Poj. skokowa / Moc max.	277 cm ³ / 9,5KM
	Paliwo	beznyna bezołowiowa
	Poj. zbiornika paliwa	7,3 l
	Zużycie paliwa 100% obc.	1,9 l/h
	Rozruch	ręczny
Wymiary		800x570x540 mm
Ciężar		88kg
Ciśnienie akustyczne		72dBA z 7m
Moc akustyczna		97LwA
Wyposażenie standardowe:		1x gniazdo 400V/16A, 1x gniazdo 230V/16A, zabezpieczenia magnetotermiczne gniazda 400V i 230V, czujnik poziomu oleju, licznik godzin pracy, woltomierz
Wyposażenia opcjonalne:		Prądnica z elektronicznym regulatorem napięcia AVR, wózek do przetaczania.