

**Agregat prądotwórczy
SMG-9T-H (-AVR)
8,6 kVA/400V**

SUMERA MOTOR Sp. J.
ul. Krakowska 5
34-120 Andrychów
tel. 33 870 40 60
fax 33 870 40 61
email: biuro@sumeramotor.pl
<http://www.sumeramotor.pl>

ISO 9001



REGISTERED
FIRM

Pracujemy zgodnie
z ISO 9001



HONDA
ENGINES

Model agregatu		SMG-7T-H / SMG-7T-H-AVR
Parametry elektryczne	Typ prądnicy	Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna, opcja AVR
	Producent prądnicy	Linz Electric (Włochy)
	Napięcie - Częstotliwość	400V/230V - 50Hz
	Moc max. agregatu	8,6kVA / 6,8kW - 400V
	Współczynnik mocy cos φ	0,8
	Natężenie max	12,4 A
Silnik	Stopień ochrony	IP 21
	Typ silnika	4-suwowy, benzynowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem
	Producent silnika	Honda (Japonia)
	Model silnika	GX390
	Poj. skokowa / Moc max.	390 cm ³ / 13KM
	Paliwo	beznyna bezołowiowa
	Poj. zbiornika paliwa	6,1 l
	Zużycie paliwa 100% obc.	2,5 l/h
	Rozruch	ręczny
	Wymiary	800x570x540 mm
	Ciężar	88kg
	Ciśnienie akustyczne	72dBA z 7m
	Moc akustyczna	97LwA
	Wyposażenie standardowe:	1x gniazdo 400V/16A, 1x gniazdo 230V/16A, zabezpieczenia magnetotermiczne gniazda 400V i 230V, czujnik poziomu oleju, licznik godzin pracy, woltomierz, prądnica z elektronicznym regulatorem napięcia AVR - model SMG-9T-H-AVR
Wyposażenia opcjonalne:	Wózek do przetaczania, zbiornik 20l,	